




Neon Indicator Lamps

Configuration	Part Number	Old Ref. Number	Design Current mA	Maximum Breakdown Voltage	
				VAC	VDC
T-2 Midget Flange Base					
	A1 G		0.3	65	90
	A1 G -R		0.3	65	90
	A1 H		1.2	95	135
	A1 H -R		1.2	95	135
	C7 A	NE -2D	0.7	65	90
	C7 A -R		0.7	65	90
	C9 A	NE -2J	1.9	95	135
	C9 A -R		1.9	95	135
	G9 B		1.2	95	135
	G9 B -R		1.2	95	135
T-2 Telephone Slide Base					
	K1 C 5		0.7	65	90
	K1 C 5 -R		0.7	65	90
	K1 B1		1.2	95	135
	K1 B1 -R		1.2	95	135
	K1 A5	NE -84	1.9	95	135
	K1 A5 -R		1.9	95	135
T-3 1/4 Miniature Bayonet Base					
	B1 A	NE -51	0.3	65	90
	B1 A -R	NE 51R	0.3	65	90
	B2 A	NE 51H	1.2	95	135
	B2 A -R	NE 51HR	1.2	95	135
	B2 G	NE 51G	1.2	95	135
	B2 G -R	AR 51G R	1.2	95	135

Footnotes

- Life value is to approximately 50% of initial light output. Values shown apply to use on AC unless otherwise shown. Life on DC is approximately 60% of AC values when DC current is equal to RMS AC value. When equal DC and RMS AC voltages and equal resistances are utilized, life will be approximately the same.
- For DC operation of high brightness lamps use a minimum of 150 circuit volts. Maximum initial breakdown voltage 95 VAC, 135 VDC in light.
- Tinned leads.
- High brightness.
- Formed tip.
- Dark effect reduced.
- Lamp drops through a Ø.310" cylinder of .500" minimum length.

Series Resistor				Average Useful Life	Dimensions inches			Footnotes
100-125V		220-250V			A(Max.)	B(Max.)	C(Min.)	
Ohms	W	Ohms	W					
T-2 Midget Flange Base								
220K	1/4	540K	1/3	25,000	.250	.525	.625	1,5,12
220K	1/4	-	-	25,000	.250	.525	.625	1,5,11
47K	1/4	150K	1/3	25,000	.250	.525	.625	2,4,5,6,8,12
47K	1/4	-	-	25,000	.250	.525	.625	2,4,5,6,8,11
100K	1/4	220K	1/3	25,000	.250	.828	.938	1,5,12
100K	1/4	-	-	25,000	.250	.828	.938	1,5,11
30K	1/4	100K	1/3	25,000	.250	.828	.938	2,4,5,6,8,12
30K	1/4	-	-	25,000	.250	.828	.938	2,4,5,6,8,11
47K	1/4	150K	1/3	15,000	.250	.828	.938	1,5,12,13
47K	1/4	-	-	15,000	.250	.828	.938	1,5,11,13
T-2 Telephone Slide Base								
100K	1/4	220K	1/3	25,000	1.03	.290	-	1,5,7,12
100K	1/4	-	-	25,000	1.03	.290	-	1,5,7,11
47K	1/4	150K	1/3	25,000	1.03	.290	-	2,4,6,7,8,12
47K	1/4	-	-	25,000	1.03	.290	-	2,4,6,7,8,11
30K	1/4	100K	1/3	25,000	1.03	.290	-	2,4,5,6,7,8,12
30K	1/4	-	-	25,000	1.03	.290	-	2,4,5,6,7,8,11
T-3 1/4 Miniature Bayonet Base								
220K	1/4	540K	1/3	25,000	.430	1.188	-	1
220K	1/4	-	-	25,000	.430	1.188	-	1,11
47K	1/4	150K	1/3	25,000	.430	1.188	-	2,4,6,8
47K	1/4	-	-	25,000	.430	1.188	-	2,4,6,9,11
47K	1/4	150K	1/3	15,000	.430	1.188	-	2,4,5,13
47K	1/4	-	-	15,000	.430	1.188	-	2,4,5,11,13

Footnotes

- Life value is to approximately 50% of initial light output. Values shown apply to use on AC unless otherwise shown. Life on DC is approximately 60% of AC values when DC current is equal to RMS AC value. When equal DC and RMS AC voltages and equal resistances are utilized, life will be approximately the same.
- For DC operation of high brightness lamps use a minimum of 150 circuit volts. Maximum initial breakdown voltage 95 VAC, 135 VDC in light.
- Tinned leads.
- High brightness.
- Formed tip.
- Dark effect reduced.
- Lamp drops through a Ø.310" cylinder of .500" minimum length.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru