






319-044

EMI/RFI Shield Sock Shrink Boot Adapter

with Optional Shrink Boot

Standard Profile - Self Locking - Rotatable Coupling

CONNECTOR DESIGNATORS A-F-H-L-S SELF-LOCKING ROTATABLE COUPLING



319-044
EMI/RFI Shield Sock Shrink Boot Adapter
 with Optional Shrink Boot
 Standard Profile - Self Locking - Rotatable Coupling



319

See inside back cover fold-out or
 pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: DIMENSIONS

Shell Size Conn. Desig. A-F-L-S		H	F Max	G Max	H Max	J Max
08	09		.986 (25.0)	1.045 (26.5)	1.096 (27.8)	1.155 (29.3)
10	11		1.016 (25.8)	1.075 (27.3)	1.166 (29.6)	1.225 (31.1)
12	13		1.038 (26.4)	1.097 (27.9)	1.226 (31.1)	1.285 (32.6)
14	15		1.056 (26.8)	1.125 (28.6)	1.286 (32.7)	1.345 (34.2)
16	17		1.066 (27.1)	1.145 (29.1)	1.346 (34.2)	1.405 (35.7)
18	19		1.106 (28.1)	1.165 (29.6)	1.396 (35.5)	1.455 (37.0)
20	21		1.136 (28.9)	1.195 (30.4)	1.466 (37.2)	1.525 (38.7)
22	23		1.156 (29.4)	1.215 (30.9)	1.516 (38.5)	1.575 (40.0)
24	25		1.186 (30.1)	1.245 (31.6)	1.586 (40.3)	1.645 (41.8)

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL FINISH	
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options	

1. Cable Entry is defined as the accomodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. See Shrink Boot Reference Information (page 40).
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
4. O-Ring not supplied with Connector Designator A.
5. When maximum entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions F, G, H & J will not apply. Please consult factory.
6. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.

TABLE IV: CABLE ENTRY/SHRINK BOOT

Dash No.	Cable Entry	Shrink Boot
01	.188 (4.8)	n/a
02	.250 (6.4)	n/a
03	.312 (7.9)	770-001S103
04	.375 (9.5)	770-001S103
05	.438 (11.1)	770-001S103
06	.500 (12.7)	770-001S104
07	.562 (14.3)	770-001S104
08	.625 (15.9)	770-001S104
09	.688 (17.5)	770-001S105
10	.750 (19.1)	770-001S105
11	.812 (20.6)	770-001S105
12	.875 (22.2)	770-001S106
13	.938 (23.8)	770-001S106
14	1.000 (25.4)	770-001S106
15	1.250 (31.8)	770-001S107
16	1.500 (38.1)	770-001S107
17	1.750 (44.5)	n/a
18	2.000 (50.8)	n/a
19	1.125 (28.6)	n/a
20	1.375 (34.9)	n/a
21	1.625 (41.3)	n/a
22	1.062 (27.0)	n/a
23	1.188 (30.2)	n/a
24	1.875 (47.6)	n/a

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru