

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE

PRISE DR. A ECR. A SERT
CAB. $\emptyset$ 5/50 OHMS S.Tr

TITLE

BULKHEAD STRAIGHT JACK,
CRIMP TYPE, CAB. 5/50 S.Tr

R 141 308

Série BNC 50 Ω

NORMALISATION

IEC : 169-8 BNC
CECC : 22 120 BNC

SPECIFICATIONS

MIL C 39 012 B BNC
NF C 93 564 BNC

CABLES $\emptyset$ 5 / 50 ohms S.Tr

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0 - 4 GHz : Freq. range
Vérif. impédance : : Imped. test
Tension tenue : 1 500 V : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : -65/+165° C Climatic range

Mouvement :

--	--

cont. cent. :

--	--

 In. cont. motion

CONSTRUCTION

Finition corps : Ni MASSE : 10 gr
Finition cont. cent. : Au

CONSTRUCTION


Body finish : Ni WEIGHT : 10 gr
Inner contact finish : Au

Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze

metalic parts : Brass
metalic resilient parts : Bronze

Isolant : PTFE
Joint : SILICONE


Insulator : PTFE
Gasket : Silicon



Dimensions en mm


DOSSIER D'ETUDE	MODIFICATIONS						
	NOM	Dessiné	Vérifié				
	DATE	MARTIN					
	VISA	17.02.89					
1 / 2							

M 03




CONNECTEURS 50 Ω	OUTILLAGE (1)
R 141 082 R 141 082 161 R 141 083 R 141 182 R 141 184 R 141 220 R 141 237 R 141 237 161 R 141 292 161 R 141 308 R 141 334 500	Pince à sertir RADIALL R 282 223 ou pince RADIALL R 282 240 + mâchoire RADIALL R 282 242 ou pince BUCHANAN 612 648 + mâchoire BUCHANAN 612 700 câble Ø5 mm Hex. 5,40 (tresse) ; 1,70 (âme)


(1) ancien outil R 282 216



- 1 - 1 Glisser la ferrule sur le câble
- 1 - 2 Dénuder le câble



- 2 - 1 Sertir le contact. Pour les réf. R 142 090 et R 142 095 à souder ou sertir
- 2 - 2 Epanourir la tresse



- 3 - 1 Passer le corps sous la tresse.
- 3 - 2 Sertir la ferrule.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru