

Datamate Connectors

Female Crimp

- ❖ Part numbers are for housings and the equivalent number of contacts.
- ❖ Contacts are rear insertable.
- ❖ For British Standard versions see pages 14 to 15.
- ❖ Hoods & cable assembly service available – contact datamate@harwin.com.
- ❖ Spare contacts are available – see page 16.



| SINGLE ROW | CALCULATION | DOUBLE ROW | CALCULATION | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-------------|---|---------------------------------|--|--|---|----------|---|---------------------------|
| | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">A</td> <td>B + 5.15</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">B</td> <td>(Total No. of contacts - 1) x 2</td> </tr> </table> | A | B + 5.15 | B | (Total No. of contacts - 1) x 2 | | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">A</td> <td>B + 5.15</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">B</td> <td>Total No. of contacts - 2</td> </tr> </table> | A | B + 5.15 | B | Total No. of contacts - 2 |
| A | B + 5.15 | | | | | | | | | | |
| B | (Total No. of contacts - 1) x 2 | | | | | | | | | | |
| A | B + 5.15 | | | | | | | | | | |
| B | Total No. of contacts - 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| TOOLS | WIRE STRIPPING DETAILS |
|--|------------------------|
| <p>Recommended Crimp Tool – M22520/2-01 Positioner – T5747 Contact Insertion/Removal Tool – Z80-280 See pages 77 to 79 ❖ Instruction sheets available at www.harwin.com/downloads/instructions</p> | |

HOW TO ORDER

M80 - XXX XX XX

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------|---|-----------|------|---|
| SERIES CODE | M80 | - | XXX | XX | XX | FINISH | | | | | | |
| TYPE | 788 Extra Small Bore, Double Row | 889 Large Bore, Double Row | 798 Extra Small Bore, Single Row | 898 Small Bore, Single Row | 899 Large Bore, Single Row | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white; padding: 2px;">01</td> <td style="padding: 2px;">Gold + Tin</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Ⓟ</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white; padding: 2px;">05</td> <td style="padding: 2px;">Gold</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Ⓟ</td> </tr> </table> | 01 | Gold + Tin | Ⓟ | 05 | Gold | Ⓟ |
| 01 | Gold + Tin | Ⓟ | | | | | | | | | | |
| 05 | Gold | Ⓟ | | | | | | | | | | |
| TOTAL NO. OF CONTACTS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white; padding: 2px;">Single Row</td> <td style="padding: 2px;">02 to 07, 17</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white; padding: 2px;">Double Row</td> <td style="padding: 2px;">04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 34</td> </tr> </table> | | | | | Single Row | 02 to 07, 17 | Double Row | 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 34 | | | |
| Single Row | 02 to 07, 17 | | | | | | | | | | | |
| Double Row | 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 34 | | | | | | | | | | | |

All dimensions in mm.

www.harwin.com



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru