

**TABLE 2. ALD 9100XX SUPERCAPACITOR AUTO BALANCING (SAB™) MOSFETS  
EQUIVALENT ON RESISTANCE AT DIFFERENT INPUT VOLTAGES  
AND OUTPUT CURRENTS**

ALD Part Number	Gate-Threshold Voltage $V_t$ (V)	$V_{IN}$ (V) <sup>2</sup> Equivalent ON Resistance (M $\Omega$ )	OUTPUT CURRENT $I_{OUT} = I_{DS(ON)}$ ( $\mu$ A) <sup>1</sup> TA = 25°C										
			0.0001	0.001	0.01	0.1	1	10	100	300	1000	3000	10000
ALD910028	2.80	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	2.40 24000	2.50 2500	2.60 260	2.70 27	2.80 2.8	2.90 0.29	3.02 0.030	3.10 0.01	3.24 0.003	3.30 0.001	3.80 0.0004
ALD910027	2.70	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	2.30 23000	2.40 2400	2.50 250	2.60 26	2.70 2.7	2.80 0.28	2.92 0.029	3.00 0.01	3.14 0.003	3.20 0.001	3.70 0.0004
ALD910026	2.60	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	2.20 22000	2.30 2300	2.40 240	2.50 25	2.60 2.6	2.70 0.27	2.82 0.028	2.90 0.01	3.04 0.003	3.10 0.001	3.60 0.0004
ALD910025	2.50	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	2.10 21000	2.20 2200	2.30 230	2.40 24	2.50 2.5	2.60 0.26	2.72 0.027	2.80 0.01	2.94 0.003	3.00 0.001	3.50 0.0004
ALD910024	2.40	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	2.00 20000	2.10 2100	2.20 220	2.30 23	2.40 2.4	2.50 0.25	2.62 0.026	2.70 0.009	2.84 0.003	2.90 0.001	3.40 0.0003
ALD910023	2.30	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	1.90 19000	2.00 2000	2.10 210	2.20 22	2.30 2.3	2.40 0.24	2.52 0.025	2.60 0.009	2.74 0.003	2.80 0.001	3.30 0.0003
ALD910022	2.20	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	1.80 18000	1.90 1900	2.00 200	2.10 21	2.20 2.2	2.30 0.23	2.42 0.024	2.50 0.008	2.64 0.003	2.70 0.001	3.20 0.0003
ALD910021	2.10	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	1.70 17000	1.80 1800	1.90 190	2.00 20	2.10 2.1	2.20 0.22	2.32 0.023	2.40 0.008	2.54 0.003	2.60 0.001	3.10 0.0003
ALD910020	2.00	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	1.60 16000	1.70 1700	1.80 180	1.90 19	2.00 2.0	2.10 0.21	2.22 0.022	2.30 0.008	2.44 0.002	2.50 0.001	3.00 0.0003
ALD910019	1.90	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	1.50 15000	1.60 1600	1.70 170	1.80 18	1.90 1.9	2.00 0.20	2.12 0.021	2.20 0.007	2.34 0.002	2.40 0.001	2.90 0.0003
ALD910018	1.80	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	1.40 14000	1.50 1500	1.60 160	1.70 17	1.80 1.8	1.90 0.19	2.02 0.020	2.10 0.007	2.24 0.002	2.30 0.001	2.80 0.0003
ALD910017	1.70	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	1.30 13000	1.40 1400	1.50 150	1.60 16	1.70 1.7	1.80 0.18	1.92 0.019	2.00 0.007	2.14 0.002	2.20 0.001	2.70 0.0003
ALD910016	1.60	$V_{IN}$ (V) $R_{DS(ON)}$ (M $\Omega$ )	1.20 12000	1.30 1300	1.40 140	1.50 15	1.60 1.6	1.70 0.17	1.82 0.018	1.90 0.007	2.04 0.002	2.10 0.001	2.60 0.0003

Selection of an SAB MOSFET device depends on a set of desired voltage vs. current characteristics that closely match the supercapacitor operating  $V_{IN}$  voltage and  $I_{OUT}$  currents that provide the best leakage and regulation profile of a supercapacitor load. The table lists  $V_{IN}$  which corresponds to different supercapacitor load voltages. At each  $V_{IN} = V_{GS} = V_{DS}$  bias voltage, a corresponding  $I_{OUT}$ , Drain Source ON Current,  $I_{DS(ON)}$ , is produced by a specific SAB MOSFET, which is equal to the amount of current available to compensate for supercapacitor leakage current imbalances. This current results in an Equivalent ON Resistance  $R_{DS(ON)}$  across a supercapacitor cell. Selection of an SAB MOSFET part number operating at maximum supercapacitor operating voltage at an  $I_{OUT}$  that corresponds to the maximum supercapacitor leakage current offer the best possible tradeoff between leakage current balancing and voltage regulation.

Notes: 1) The SAB MOSFET Output Current ( $I_{OUT}$ ) = Drain Source ON Current ( $I_{DS(ON)}$ ) and is the maximum current available to offset the supercapacitor leakage current.

2) The Input Voltage ( $V_{IN}$ ) = Drain Gate Source Voltage ( $V_{GS} = V_{DS}$ ) and is normally the same as the voltage across the supercapacitor.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)