






**CONNECTOR
 DESIGNATORS
 A-F-H-L-S
 SELF-LOCKING
 ROTATABLE
 COUPLING**



311-039
Lamp-Base Thread EMI/RFI Shrink Boot Adapter
with Strain Relief and Optional Shrink Boot
Self-Locking - Rotatable Coupling - Standard Profile



311

See inside back cover fold-out
or pages 13 and 14
for Tables I and II.

TABLE III: DIMENSIONS						
SHELL SIZE A-F-L-S	H	F Max	G Max	H Max	J Max	
08	09	.795 (20.2)	1.045 (26.5)	.906 (23.0)	1.155 (29.3)	
10	11	.820 (20.8)	1.075 (27.3)	.966 (24.5)	1.225 (31.1)	
12	13	.844 (21.4)	1.097 (27.9)	1.026 (26.1)	1.285 (32.6)	
14	15	.861 (21.9)	1.125 (28.6)	1.076 (27.3)	1.345 (34.2)	
16	17	.888 (22.6)	1.145 (29.1)	1.136 (28.9)	1.405 (35.7)	
18	19	.904 (23.0)	1.165 (29.6)	1.176 (29.9)	1.455 (37.0)	
20	21	.929 (23.6)	1.195 (30.4)	1.236 (31.4)	1.525 (38.7)	
22	23	.956 (24.3)	1.215 (30.9)	1.296 (32.9)	1.575 (40.0)	
24	25	.979 (24.9)	1.245 (31.6)	1.356 (34.4)	1.645 (41.8)	

TABLE IV: CABLE ENTRY/DIMENSIONS/SHRINK BOOT					
Dash No.	K Max	L Max	Cable Entry Max	Shrink Boot	
01	.448 (11.4)	.781 (19.8)	.125 (3.2)	770-003S111	
02	.515 (13.1)	.968 (24.6)	.250 (6.4)	770-003S112	
03	.640 (16.3)	1.046 (26.6)	.375 (9.5)	770-003S103	
04	.765 (19.4)	1.156 (29.4)	.500 (12.7)	770-001S103	
05	.920 (23.4)	1.219 (31.0)	.625 (15.9)	770-001S104	
06	1.015 (25.8)	1.343 (34.1)	.750 (19.1)	770-001S104	
07	1.140 (29.0)	1.469 (37.3)	.875 (22.2)	770-001S105	
08	1.265 (32.1)	1.594 (40.5)	1.000 (25.4)	770-001S106	
09	1.432 (36.4)	1.719 (43.7)	1.125 (28.6)	770-001S107	

1. Cable Entry is defined as the accomodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. See Shrink Boot Reference Information (page 40).
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
4. O-Ring not supplied with Connector Designator A.
5. When maximum entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions F, G, H & J will not apply. Please consult factory.

TABLE II - STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL FINISH	
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru