

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

A	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

Dimensions: 6^{+0.4}, 2, 16.5, 13, 10.2 ±0.35, 18.6, 10.3, 18, 8, 3.5, 12.9^{+0.1}_{-0.2}, 1.3x0.8, 15, 21.

recommended terminal layout;
side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein

switch support
Schalterauflage

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

**Marking
Aufschrift**

Ⓜ
1858.

6(4)/250 ~5E4 T100/55
10(4)/250 ~
5/100A 250V ~

12A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R138 Ⓢ Ⓡ

date code of manufacture: year/week acc.to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

on box:
Auf Verpackung: G

1a 2a

1 2

DPST

suitable for appliances of class II
protected according to DIN 40 050, IP40

Ausschalter 2polig

Für Geräte der Klasse II geeignet
Geschützt entsprechend DIN 40 050, IP40

G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30
G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1858.4205
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
	0.2	0.4	.							
d	36320	02.06.03 vor	i	44266	02.08.05 hhe	gez./DRAWN BY 13.02.95 Mut		Appliance Switch Geräteschalter		
c	26981	08.02.99 Mut	h	42861	29.03.05 hhe	gepr./CHECKED BY StL				
b	25590	08.12.97 Mut	g	42200	31.01.05 hhe					
k			f	42055	14.01.05 hhe					
j	47886	29.06.06 Mut	e	41634	30.11.04 hhe	Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru