

recommended terminal layout; side of component; tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite; Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">wall-thickness Wanddicke</th> <th style="width: 33%;">Length of cut-out Ausschnittlänge</th> <th style="width: 33%;">width of cut-out Ausschnittbreite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.75 to 1.25</td> <td>19.2 -0.1</td> <td>12.9 +0.1</td> </tr> <tr> <td>1.25 to 2</td> <td>19.4 -0.1</td> <td>12.9 +0.1</td> </tr> <tr> <td>2 to 3</td> <td>19.8 -0.1</td> <td>12.9 +0.1</td> </tr> </tbody> </table>	wall-thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite	0.75 to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1	1.25 to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1	2 to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1	black schwarz black schwarz
wall-thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite												
0.75 to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1												
1.25 to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1												
2 to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1												
Marking Aufschrift Ⓜ 18.. 6(4)/250~5E4 T100/55 10(4)/250~ 5/50A 250V~ 6A 125-250V AC 1/4 HP 125V AC 1/2 HP 250V AC R 30	SPST suitable for appliances of class II Ausschalter 1-polig Für Geräte der Klasse II geeignet VERTRAULICH-CONFIDENTIAL Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.													

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION Für Winkel FOR ANGLE		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Original DIN		Maßstab SCALE		K 1801.5102	
±		bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30		über/OVER 30		A4 1:1			
0.2		0.4		± 2°		0 10 20 30 mm		gez./DRAWN BY 25.06.97 sig gepr./CHECKED BY Kiz		Appliance Switch Geräteschalter	
d	25088	25.06.97	sig	i		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.gl.Nr.v.08.04.83		 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
c	21725	26.08.92	Hs	h		20.07.05 vor					
b				g							
a				f							
				e	43724	20.07.05 vor		 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION					gez. DRAWN BY	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru