Contactors

3 Pole /Frame Size 150AF/225AF

UL508
E108780

includes 2 x UA-1-11 Auxiliary switch, (2NO/2NC)

Additional Auxiliaries and other accessories *see page 11-13*

includes 2 x AU-100-11 Auxiliary switch, (2NO/2NC)

Additional Auxiliaries and other accessories *see page 11-13*

			150AF with Lug Terminals		225AF	
	Type		**MC-130A***	**MC-150A***	**MC-185A**	**MC-225A**
	Number of Poles		3	3	3	3
	NEMA Size		3	4	4	4
	Standard Auxiliaries		2NO/2NC	2NO/2NC	2NO/2NC	2NO/2NC
	Coil Voltage	**Frequency**	**Part. No.**	**Part. No.**	**Part. No.**	**Part. No.**
AC Coil	24V	50/60 Hz	MC-130A-AC24V-L	MC-150A-AC24V-L	–	–
	110V	50/60 Hz	MC-130A-AC110V-L	MC-150A-AC110V-L	–	–
	220V	50/60 Hz	MC-130A-AC220V-L	MC-150A-AC220V-L	–	–
	300V	50/60 Hz	MC-130A-AC300V-L	MC-150A-AC300V-L	–	–
	400V	50/60 Hz	MC-130A-AC400V-L	MC-150A-AC400V-L	–	–
	500V	50/60 Hz	MC-130A-AC500V-L	MC-150A-AC500V-L	–	–
DC Coil	12V	—	MC-130A-DC12V-L	MC-150A-DC12V-L	–	–
	24V	—	MC-130A-DC24V-L	MC-150A-DC24V-L	–	–
	110V	—	MC-130A-DC110V-L	MC-150A-DC110V-L	–	–
	220V	—	MC-130A-DC220V-L	MC-150A-DC220V-L	–	–
AC/DC Common Coil	**Coil Voltage**					
	AC 50/60Hz	**DC**				
	24-25V	24V	–	–	MC-185A-24V	MC-225A-24V
	48-50V	48V	–	–	MC-185A-48V	MC-225A-48V
	100-240V	100-220V	–	–	MC-185A-100/200V	MC-225A-100/200V
	265-347V	–	–	–	MC-185A-300V	MC-225A-300V
	380-450V	–	–	–	MC-185A-400V	MC-225A-400V
	440-575V	–	–	–	MC-185A-500V	MC-225A-500V

HP Rating / UL508		**HP**	**HP**	**HP**	**HP**
	Continuous current	160A	210A	230A	275A
Single phase	110~120V	10	15	15	15
	220~240V	20	25	30	40
Three phase	200~208V	40	40	60	60
	220~240V	40	50	60	75
	440~480V	75	100	125	150
	550~600V	75	75	125	150

Overload Relays

(Class 10A, Differential Typical)

MT-150

Setting Ranges (A)	**Frame Size 150AF**	**Frame Size 225AF**
34-50A	MT-150/3K-50	-
45-65A	MT-150/3K-65	-
54-75A	MT-150/3K-75	-
63-85A	MT-150/3K-85	-
65-100A	-	MT-225/3K-100
80-105A	MT-150/3K-105	-
85-125A	-	MT-225/3K-125
95-130A	MT-150/3K-130	-
110-150A	MT-150/3K-150	-
100-160A	-	MT-225/3K-160
120-185A	-	MT-225/3K-185
160-240A	-	MT-225/3K-240

** Screw terminals available; please remove "-L" from part number, e.g. MC-75A-AC24V.*
Drawings and other technical information can be found on page 14-20.

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru