

CONNECTOR P1 DESCRIPTION/ PART NO	CONNECTOR P2 DESCRIPTION/ PART NO	CABLE GROUPS; WRENCH CRIMP, (TODL CRIMP)									CKT CODE
		1(011)	2(013A)	2(013/013B)	3(012)	1(011)	2(013)	1(012)	2(011)		
		TCC-50-2	TCC-75-2	RG62	M17/167-00001 (RG623)	RG58 BLACK	RG59 BLACK	RG142	RG303		
11-01 DASH NUMBERS											
(PL1C-) 1-0453-	(PL1C-) 1-0453-	-1	-3	-4	-2	-88	-189	-203	-228	K1	
(PL1WC-) 1-0453-W	(PL1WC-) 1-0453-W	-5	-7	-8	-6	-89	-204	-205	-206	K1	
(PL1C-) 1-0453-	(PL71-1 FIS) 305-0562-1	-9	_____	_____	_____	-90	_____	-207	_____	E2	
(PL1C-) 1-0453-	(PL71-2 FIS) 305-0562-3	_____	-10	-11	_____	_____	-208	_____	_____	E2	
(PL1WC-) 1-0453-W	(PL71-1 FIS) 305-0562-1	-12	_____	_____	_____	-91	_____	-209	_____	E2	
(PL1WC-) 1-0453-W	(PL71-2 FIS) 305-0562-3	_____	-13	-14	_____	_____	-236	_____	_____	E2	
(PL20-) 1-0369-	(PL1C-) 1-0453-	-15	-17	-18	-16	-92	-238	-239	-240	K1	
(PL20-) 1-0369-	(PL1WC-) 1-0453-W	-19	-22	-23	-20	-93	-241	-242	-243	K1	
(PL3C-) 1-0045-	(PL3C-) 1-0045-	-244	-245	-246	-21	-247	-248	-249	-250	K1	
(PL20-) 1-0369-	(PL20-) 1-0369-	-24	-26	-27	-25	-251	-190	-252	-253	K1	
(PL20-) 1-0369-	(PL40-) 1-0014-	-28	-254	-255	-29	-94	-256	-257	-258	K1	
(CJ20-) 1-0134-	(CJ40-) 1-0135-	-30	-259	-260	-31	-95	-261	-262	-263	K1	
(PL40-) 1-0014-	(CJ40-) 1-0135-	-32	-33	-34	-264	-96	-265	-266	-267	K1	
(PL95-) 1-0370-	(PL95-) 1-0370-	-35	-77	-268	-195	-97	-269	-270	-271	K1	
(PL95-) 1-0370-	(PL1C-) 1-0453-	-36	-272	-273	-274	-98	-275	-276	-277	K1	
(PL1WC-) 1-0453-W	(J3WE) 1-0378-W	-278	-37	-279	-280	-281	-282	-283	_____	K1	
UG111/U	UG111/U	_____	-38	_____	_____	_____	_____	_____	_____	K1	
(PL20-) 1-0369-	(CJ20-) 1-0134-	-62	-63	-64	-39	-106	-284	-285	-286	K1	
(BJ26-) 1-0341-	(PL40-) 1-0014-	-40	-287	-288	-289	-99	-290	-291	-292	K1	
(PL11C-) 1-0326-	(PL11C-) 1-0326-	-293	-82	-41	-294	-295	-296	-297	-298	K1	
(PL94-) 1-0029-	(PL20-) 1-0369-	-42	-299	-300	-301	-100	-302	-303	-304	K1	
(PL123-) 1-0390-	((PL1C-) 1-0453-	-43	-44	-45	-305	-101	-306	-307	-308	K1	
(UPL123-) 1-0390-U	(PL1WC-) 1-0453-W	-46	-47	-48	-309	-102	-310	-311	-312	K1	
(MP2W) 1-0398	(PL1WC-) 1-0453-W	_____	-49	-313	_____	_____	-314	_____	_____	K1	
(CJ40-) 1-0135-	(PL60-) 1-0353-	-50	_____	_____	-315	-103	_____	-316	-317	K1	
(PL20-) 1-0369-	(PL50-) 1-0016-	-170	-172	-51	-231	-318	-319	-320	_____	K1	
(PL20-) 1-0369-	(BANANA PLUG) 210-103	-52	_____	_____	_____	-104	_____	_____	_____	X1	
(PL20-) 1-0369-	(BANANA PLUG) 210-102	_____	-53	_____	_____	_____	_____	_____	_____	X1	
(J12-) 1-0258-	(PL1WC-) 1-0453-W	-321	-54	-322	-323	-324	-325	-326	_____	K1	
(PL11C-) 1-0326-	(J3WE-) 1-0378-W	-327	-55	-328	-329	-330	-340	-350	_____	K1	
(UPL20-) 1-0369-U	(UPL20-) 1-0369-U	-351	-66	-56	-352	-353	-354	-355	-356	K1	
(PL94-) 1-0029-	(PL1C-) 1-0326-	-357	-358	-359	-57	-360	-361	-362	-363	K1	
(PL11C-) 1-0326-	(UPL20-) 1-0369-U	-364	-58	-365	-366	-367	-368	-369	-370	K1	
(PL40-) 1-0014-	(PL40-) 1-0014-	-84	-371	-372	-59	-112	-373	-192	-374	K1	
(PL20-) 1-0369-	(RT ANG SMA) DSM531-2	-60	_____	_____	_____	-105	_____	-382	_____	K1	
(PL1WC-) 1-0453-W	(PL11C-) 1-0326-	-375	-61	-376	-377	-378	-379	-380	-381	K1	
(PL20-) 1-0369-	(RT ANG BNC(M)) 31-335	-65	_____	_____	_____	-107	_____	-383	_____	K1	
(MP3W-) 1-0410-W	(MP3W-) 1-0410-W	-67	-68	-384	_____	-108	-385	-386	_____	K1	
(J3WE-) 1-0378-W	_____	-387	-69	-388	-389	-390	-391	-392	_____	K2	
(PL20-) 1-0369-	(F59A)	_____	-70	-393	_____	_____	_____	_____	_____	K1	
(PL40-) 1-0014-	(PL60-) 1-0353-	-71	_____	_____	-394	-109	_____	-396	-397	K1	
(PL123-) 1-0390-	(PL123-) 1-0390-	-72	-73	-75	-212	-110	-398	-399	-400	K1	
(UPL123-) 1-0390-U	(UPL123-) 1-0390-U	-401	-74	-76	-402	-403	-404	-405	-406	K1	
(PL95-) 1-0370-	(PL20-) 1-0369-	-120	-78	-407	-201	-408	-409	-410	-411	K1	
(PL95-) 1-0370-	(PL1WC-) 1-0453-W	-412	-79	-413	-414	-415	-416	-417	-418	K1	
(PL60-) 1-0353-	(BJ69-) 1-0355-	-80	_____	_____	-395	-111	_____	-419	-420	K1	
(PL11C-) 1-0370-	(PL50-) 1-0016-	-421	-81	-422	-423	-424	-425	-426	_____	K1	
(PL20-) 1-0369-	_____	-214	-427	-83	-233	-428	-429	-430	-431	K2	
(PL95-) 1-0370-	(PL130-) 105-0181-	-432	-85	-433	-434	-435	-436	-437	_____	K1	

CONNECTOR P1 DESCRIPTION/ PART NO	CONNECTOR P2 DESCRIPTION/ PART NO	CABLE GROUPS; WRENCH CRIMP, (TODL CRIMP)									CKT CODE
		1(011)	2(013A)	2(013/013B)	3(012)	1(011)	2(013)	1(012)	2(011)		
		TCC-50-2	TCC-75-2	RG62	M17/167-00001 (RG623)	RG58 BLACK	RG59 BLACK	RG142	RG303		
11-01 DASH NUMBERS											
(PL1C-) 1-0453- (BJ29-) 1-0126- (UPL20-) 1-0369-U (UPL20-) 1-0369-U (UPL123-) 1-0390-U (PL20-) 1-0369- (PL20-) 1-0369- (UPL40-) 1-0014-U (UPL40-) 1-0014-U (J12NMF-) 105-0910- (J3E-) 1-0378- (PL20-) 1-0369- (UPL95-) 1-0370-U (UPL95-) 1-0370-U (PL220-) 1-0442- (PL220-) 1-0442- (PL220-) 1-0442- (PL223-) 1-0009- (UPL223-) 1-0050- (UPL220-) 1-0468- (PL223-) 1-0009- (UPL223-) 1-0050- (UPL220-) 1-0468- (UPL220-) 1-0468-	(UG536 B/U) A (PL20-) 1-0369- A (PL1C-) 1-0453- A (PL1WC-) 1-0453-W A (PL1C-) 1-0453- A (BJ95-) 1-0175- A (PL11C-) 1-0326- A (PL11C-) 1-0326- A (PL1WC-) 1-0453-W A (PL1WC-) 1-0453-W A (PL20-) 1-0369- A (PL75-1 FDS) 305-0111-1 A (PL11C-) 1-0326- A (PL1WC-) 1-0453-W A (PL1WC-) 1-0453-W A (PL220-) 1-0442- A (PL220-) 1-0442- A (PL220-) 1-0442- A (PL1C-) 1-0453- A (PL1WC-) 1-0453-W A (UPL220-) 1-0468- A (PL223-) 1-0009- A (UPL223-) 1-0050- A (PL1C-) 1-0453- A (PL1WC-) 1-0453-W A	-86 -128 A -444 A -450 A -456 A -121 A -469 A -476 A -483 A -490 A -496 A -127 A -504 A -511 A -131 A -134 A -137 A -140 A -143 A -537 A -148 A -547 A -553 A -559 A	_____ -438 B -114 C -116 C -118 C -462 B -122 B -123 B -124 C -125 C -497 B _____ -129 -130 A -132 A -135 A -138 E -141 C -144 A -147 A -150 -153 C -155 A	_____ -439 B -115 C -117 C -119 C -463 B -470 B -477 B -484 C -491 C -126 B _____ -505 -512 C -133 A -136 C -139 A -142 C -145 A -146 A -151 -154 C -156 C	_____ -440 -445 A -451 C -457 C -464 -471 -478 -485 A -492 -498 _____ -506 -507 -513 -518 -522 -197 -529 -533 -538 -543 -548 -554 -560	-113 -87 A -446 A -452 A -458 -465 A -472 A -479 A -486 A -493 -499 A -502 A -507 -514 -159 A -160 A -161 A -162 -163 -539 A -164 -549 -555 A -561 A	_____ -441 B -447 C -453 A -459 -466 B -473 B -480 B -487 C -494 -500 B _____ -508 -515 A -519 A -523 A -526 E -530 C -534 A -540 A -544 -550 -556 C -562 A	_____ -442 A -448 A -454 A -460 -467 A -474 A -481 A -488 A -495 -501 A -503 A -509 -516 -520 -524 -527 -531 -535 -541 -545 -551 -557 -563	_____ -443 -449 -455 -461 -468 -475 -482 -489 _____ -498 -500 -510 -517 -521 A -525 A -528 A -532 -536 -542 A -546 -552 -558 A -564		

IF PLASTIC STRAIN RELIEF IS REQUIRED, SUFFIX PART NO WITH BT, ADD 1 STRAIN RELIEF EACH CONNECTOR AS FOLLOWS:

- ACA1
- ACA2
- ACB013-7 FOR VIOLET CABLE ALL OTHERS USE -0 BLACK
- ACC011
- ACC013

WHEN ASSEMBLY IS ORDERED BY MODEL NO ADD ACB013-7 PLASTIC STRAIN RELIEF 2 PER EACH CABLE ASSY

9. EXAMPLE OF COMPLETE PART NO:

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru