




Heyco® Strain Relief Mounting Hole Punches

Maximum Gauge for Mild Steel	PANEL DIMENSIONS		B To Prevent Rotation		PART NO.	DESCRIPTION	REQUIRED PULLER
	A Mounting Hole Dia.						
	in.	mm.	in.	mm.			
16 ga.	.375	9,5	.330	8,4	1333	SRP 375-330	1350*
			.345	8,8	1334	SRP 375-345	
14 ga.	.437	11,1	.390	9,9	1335	SRP 437-390	1351*
	.500	12,7	.450	11,4	1337	SRP 500-450	
			.460	11,7	1339	SRP 500-460	
			.465	11,8	1340	SRP 500-465	
	.562	14,3	.530	13,5	1341	SRP 562-530	
	.625	15,9	.550	14,0	1342	SRP 625-550	1352**
	.750	19,1	.660	16,8	1344	SRP 750-660	
	.875	22,2	.770	19,6	1345	SRP 875-770	
			.840	21,3	1346	SRP 875-840	
	1.000	25,4	.875	22,2	1336	SRP 1000-875	
	1.093	27,8	.970	24,6	1338	SRP 1093-970	1353**
			1.000	25,4	1347	SRP 1093-1000	
	1.109	28,2	1.000	25,5	1343	SRP 1109-1000	
	1.130	28,7	1.005	25,5	1348	SRP 1130-1005	

*May be operated manually or used with a hydraulic puller.

**For use with CYL-201 and CYL-205A cylinders. May also be compatible with other industry standard pullers having a 3/4"-16 socket.



- Double D configuration protects your strain relief and cable assembly from the forces of twist.
- Unique design prevents metal distortion during punching operation.
- Allows for the punching of mild steel, aluminum, fiberglass, and plastic.
- Available by special order only.

Operating Instructions for Heyco® Strain Relief Mounting Hole Punches


- Drill hole in panel one size larger than the stud of the punch.
- Disassemble punch and insert stud through hole.
- Install die and backing plate onto shaft then bearing and nut.
- Line up punch shaft to desired position and turn nut until punch goes through the metal.
- Disassemble nut bearing and backing plate and remove the slug from the die.
- Repeat process on next hole.
- ALWAYS REMOVE SLUG AFTER PUNCHING!**




Heyco® Metal Strain Relief Bushings

For Round Cables


WILL FIT THESE CABLES				PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS						ATTACHING PLIERS PART NO.
Approximate Diameter						O		W		L		
Minimum		Maximum				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	
in.	mm.	in.	mm.									
.250	6,4	.345	8,8	7412	MSR-1B	.29	7,4	.50	12,7	.17	4,3	0018
				7410	MSR-1	.29	7,4	.59	15,0	.17	4,3	0019
				7418	MSR-2S	.29	7,4	.78	19,8			
				7420	MSR-2	.29	7,4	.76	19,3			
				7430	MSR-3	.29	7,4	.65	16,5			
.300	7,6	.345	8,8	7411	MSR-1A	.20	5,1	.53	13,5	.17	4,3	0018
				7419	MSR-2A	.20	5,1	.78	19,8			
.340	8,6	.390	9,9	7414	MSR-2W	.26	6,6	.78	19,8	.17	4,3	0018
.375	9,5	.420	10,7	7421	MSR-2WS	.28	7,1	.78	19,8	.17	4,3	0019
				7422	MSR-1C	.29	7,4	.59	15,0			



7410, 7411, 7412, 7422



7414, 7418, 7419, 7421



7420, 7430

- Designed to be attached to wire and cable inside of the panel.
- Easy assembly with recommended hand pliers.
- Permanent grip, nonslip design.
- Absorbs pull force only, to help meet UL and CSA requirements.
- Made of plated steel.
- DFARS Compliant

Heyco® Attaching Pliers for Metal Strain Reliefs



PN 0018 (1AB) & PN 0019 (R12)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru