


BT AI you are using
ZWCAD 2008i Trial Version
WWW.ZWCAD.COM.CN for detailed information

www.fciconnect.com			surface - - ✓ -		tolerance std - -		projection 		MM 	
			TOLERANCES UNLESS		OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	Andy Wu	2013-01-04	ANGULAR	LINEAR	0.X	±-	size A3	Scale NTS		
Eng	Andy Wu	2013-01-04			0.XX	±-				
Chr	Roger Cheng	2013-01-04			0° ±°	0.XXX			±-	
Appr	Jackson Wang	2013-01-04	Product family					Spec ref		
			title short Internal miniSASHD 4i to internal miniSAS horizontal RA cable assembly				dwg no 10124111		Rev. A	
			catalog no -							

5. A SYMBOL  WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

rev	ecn no	dr	date
A		Andy	1/04'201


WIRE DIAGRAM:

P1 CONTROLLER			P2 CONTROLLER	
PIN	SYMBOL		SYMBOL	PIN
B18	GND	-----	GND	A9
B17	Tx3-	○→	Rx3-	A8
B16	Tx3+	○→	Rx3+	A7
B15	GND	-----	GND	B9
B14	Tx2-	○→	Rx2-	B8
B13	Tx2+	○→	Rx2+	B7
B12	GND	-----	GND	B6
B11	SB 6	←→	SB 1	B2
B10	SB 2	←→	SB 4	D1
B9	SB 1	←→	SB 6	D2
B8	SB 0	←→	SB 7	A1
B7	GND	-----	GND	A6
B6	Tx1-	○→	Rx1-	A5
B5	Tx1+	○→	Rx1+	A4
B4	GND	-----	GND	A3
B3	Tx0-	○→	Rx0-	B5
B2	Tx0+	○→	Rx0+	B4
B1	GND	-----	GND	B3
A18	GND	-----	GND	C9
A17	Rx3-	←○	Tx3-	C8
A16	Rx3+	←○	Tx3+	C7
A15	GND	-----	GND	D9
A14	Rx2-	←○	Tx2-	D8
A13	Rx2+	←○	Tx2+	D7
A12	GND	-----	GND	D6
A11	SB 5	←→	SB 2	C2
A10	SB 4	←→	SB 3	B1
A9	SB 3	←→	SB 4	C1
A8	SB 7	←→	SB 0	A2
A7	GND	-----	GND	C6
A6	Rx1-	←○	Tx1-	C5
A5	Rx1+	←○	Tx1+	C4
A4	GND	-----	GND	C3
A3	Rx0-	←○	Tx0-	D5
A2	Rx0+	←○	Tx0+	D4
A1	GND	-----	GND	D3

TABLE 1:

FCI P/N	WIRE GAUGE	LENGTH("L")	TOLERANCE
10124111-2030LF	30AWG	300 mm	±15mm
10124111-2040LF	30AWG	400 mm	±15mm
10124111-2050LF	30AWG	500 mm	±15mm
10124111-2060LF	30AWG	600 mm	±15mm
10124111-2070LF	30AWG	700 mm	±15mm
10124111-2080LF	30AWG	800 mm	±15mm
10124111-2090LF	30AWG	900 mm	±15mm
10124111-2100LF	30AWG	1000 mm	±20mm

CABLE LABEL SPEC.:



LABEL NOTES:

A. FCI PN and Revision: see table 1

B. 12/04/25-0001

SN: SERIAL NUMBER

DD: DATE

MM: MONTH

YY: YEAR

C. SN: START FROM 0001...

WHICH COULD NOT BE REPEAT.

rev	ecn no	dr	date

www.fciconnect.com			surface - ✓	tolerance std -	projection	MM	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
Dr	Andy Wu	2013-01-04	ANGULAR	0.X		size	Scale
Eng	Andy Wu	2013-01-04		0.XX		A3	NTS
Chr	Roger Cheng	2013-01-04	0° ±'	0.XXX	±	ECN	
Appr	Jackson Wang	2013-01-04	Product family			Spec ref	
			short Internal miniSASHD 4i to internal miniSAS horizontal RA cable assembly			10124111	
catalog no			-			Customer	
						sheet 2 of 2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru