

## ETD Cores (9578343502)



Part Number: 9578343502

78 ETD CORE SET

**ETD cores have been designed to make optimum use of a given volume of ferrite material for maximum throughput power, specifically for forward converter transformers. The structure, which includes a round center post, approaches a nearly uniform cross- sectional area throughout the core and provides a winding area that minimizes winding losses. ETD cores are used mainly in switched- mode power supplies and permit off- line designs where IEC and VDE isolation requirements must be met.**


□ETD cores can be supplied with the center post gapped to a mechanical dimension or an  $A_L$  value.

[Catalog Drawing](#)  
[3D Model](#)

Weight indicated is per pair or set.

Weight: 40 (g)

| Dim | mm   | mm tol | nominal inch | inch misc. |
|-----|------|--------|--------------|------------|
| A   | 34.2 | ± 0.65 | 1.346        | —          |
| B   | 17.3 | ± 0.20 | 0.681        | —          |
| C   | 10.8 | ± 0.30 | 0.425        | —          |
| D   | 12.1 | ± 0.20 | 0.476        | —          |
| E   | 25.6 | min    | 1.008        | min        |
| F   | 10.8 | ± 0.30 | 0.425        | —          |



### Chart Legend

$\Sigma l / A$  : Core Constant,  $l_e$  : Effective Path Length,  $A_e$  : Effective Cross- Sectional Area,  $V_e$  : Effective Core Volume  
 $A_L$  : Inductance Factor 

Explanation of Part Numbers: Digits 1 & 2 = product class and 3 & 4 = material grade.

| Electrical Properties              |           |
|------------------------------------|-----------|
| $A_L$ (nH)                         | 2500 ±25% |
| $A_e$ (cm <sup>2</sup> )           | 0.972     |
| $\Sigma l / A$ (cm <sup>-1</sup> ) | 8.2       |
| $l_e$ (cm)                         | 7.9       |
| $V_e$ (cm <sup>3</sup> )           | 7.68      |
| $A_{min}$ (cm <sup>2</sup> )       | 0.916     |

$A_L$  value is measured at 1 kHz,  $B < 10$  gauss

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)