

BFB 51 x 51 x 15 MM SERIES

DIMENSIONS DRAWING



UNIT : $\frac{\text{mm}}{\text{INCH}}$

- * Bearing Type
Ball Bearings
- * Material
Impeller & Pillow : Plastic (UL 94V-0)
- * Lead Wires :
UL 1061 AWG #26 OR Equivalent
Red Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
- * Weight : 28g (0.99 oz)

P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)



| MODEL | | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Input Current | Input Power | Speed | Maximum Air Flow | | Maximum Air Pressure | | Noise |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|---------------------|------|----------------------|---------------------|-------|
| PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M. | m ³ /min | CFM | mmH ₂ O | IN H ₂ O | dB-A |
| BFB0505L | -R00/-F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.14 | 0.70 | 3500 | 0.070 | 2.47 | 7.00 | 0.276 | 26.5 |
| BFB0512L | -R00/-F00 | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | | | | | | |
| BFB0524L | -R00/-F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.20 | | | | | | |
| BFB0505M | -R00/-F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.33 | 1.65 | 4500 | 0.090 | 3.18 | 11.00 | 0.433 | 32.5 |
| BFB0512M | -R00/-F00 | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | | | | | | |
| BFB0524M | -R00/-F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | | | | | | |
| BFB0512H | -R00/-F00 | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 5500 | 0.110 | 3.88 | 18.00 | 0.709 | 38.0 |
| BFB0524H | -R00/-F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | | | | | | |
| BFB0512HH | -R00/-F00 | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.21 | 2.52 | 6500 | 0.130 | 4.59 | 22.00 | 0.866 | 45.0 |
| BFB0524HH | -R00/-F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.11 | 2.64 | | | | | | |

* Function type is optional.
 * The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
 * Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
 * All readings are typical values at rated voltage.
 * Specifications are subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru