


# Miniature Incandescent Indicators

FOR MOUNTING IN 11/16" CLEARANCE HOLE  
FOR 2 TO 120V OPERATION



T-3 1/4  
MINIATURE  
BAYONET BASE

See lamp ratings  
on page K.

Recognized under the component  
program of Underwriters'  
Laboratories Inc.

75W., 125V.



## 81 SERIES

### BASE PART NUMBERS

|                  |                            | solder terminals               | screw terminals    | quick connect terminals |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                  |                            |                                |                    |                         |
|                  |                            | 81-0410-01-301                 | 81-1310-01-301     | 81-5710-01-301          |
| CAP PART NUMBERS |                            | COMPLETE ASSEMBLY PART NUMBERS |                    |                         |
|                  | <b>FLAT</b>                |                                |                    |                         |
|                  | 81-0211-300 back frosted † | 81-0410-0211-301               | 81-1310-0211-301   | 81-5710-0211-301        |
|                  | 81-0231-300 transparent †  | 81-0410-0231-301               | 81-1310-0231-301   | 81-5710-0231-301        |
|                  | ■ 81-0351-300 translucent  | ■ 81-0410-0351-301             | ■ 81-1310-0351-301 | ■ 81-5710-0351-301      |
|                  | 81-0331-300 transparent    | 81-0410-0331-301               | 81-1310-0331-301   | 81-5710-0331-301        |
|                  | <b>CONVEX</b>              |                                |                    |                         |
|                  | 81-0131-300 transparent †  | 81-0410-0131-301               | 81-1310-0131-301   | 81-5710-0131-301        |
|                  | 81-0111-300 back frosted † | 81-0410-0111-301               | 81-1310-0111-301   | 81-5710-0111-301        |

■ Specify Translucent colors as follow: Red—0351; Green—0352; Yellow (Amber)—0373; Blue—0374; White—0375; Light Yellow—0376. Example: 81-1310-0374-301.

For legends on flat faced lens, see page P.

### WITH SCREW-ON LENS CAPS

## 85 SERIES 169 SERIES

### BASE PART NUMBERS

|                  |                                 | solder terminals               | screw terminals   | quick connect terminals |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                                 |                                |                   |                         |
|                  |                                 | 169-0410-11-301                | 169-1310-11-301   | 169-5710-11-301         |
| CAP PART NUMBERS |                                 | COMPLETE ASSEMBLY PART NUMBERS |                   |                         |
|                  | <b>DOMES</b>                    |                                |                   |                         |
|                  | 85-1231-300 transparent †       | 85-0410-1231-301               | 85-1310-1231-301  | 85-5710-1231-301        |
|                  | 85-0841-300 matted back         | 85-0410-0841-301               | 85-1310-0841-301  | 85-5710-0841-301        |
|                  | <b>STOVEPIPE</b>                |                                |                   |                         |
|                  | 169-1131-300 transparent †      | 169-0410-1131-301              | 169-1310-1131-301 | 169-5710-1131-301       |
|                  | 169-1191-300 internal fluting † | 169-0410-1191-301              | 169-1310-1191-301 | 169-5710-1191-301       |

† Lexan — For use with lamps rated over 2 watts.

Part numbers shown in gray are normally  
in inventory at your Dialight Distributor.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)