



PIN RECEPTACLES
 for .015" - .020" diameter pins (#11 contact)
 and .015" - .022" diameter pins (#21 contact)
 (see specific contact range on page 217)



| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>8467</p> <p>8467-0-15-XX-21-XX-04-0 Hex press-fit in .036 plated thru hole</p> | <p>6192</p> <p>6192-0-15-XX-21-XX-04-0 Square press-fit in .032 plated thru hole</p> | <p>9553</p> <p>9553-0-15-XX-X1-XX-04-0 Hex press-fit in .041 plated thru hole</p> | <p>5531</p> <p>5531-0-15-XX-21-XX-10-0 Hex press-fit in .041 plated thru hole</p> |
|---|--|---|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>7553</p> <p>7553-0-15-XX-11-XX-10-0 Hex press-fit in .041 plated thru hole</p> | <p>9407</p> <p>9407-0-15-XX-11-XX-10-0 Solder mount in .040 min. mounting hole</p> | <p>9462</p> <p>9462-0-15-XX-21-XX-04-0 Hex press-fit in .043 plated thru hole</p> | <p>1147</p> <p>1147-0-18-XX-21-XX-10-0 Press-fit in .043 min. mounting hole Accepts wire sizes up to .014" Dia.</p> |
|---|--|---|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>3061</p> <p>3061-0-19-XX-21-XX-10-0 Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 28 AWG Max. / 32 AWG Min.</p> | <p>0579</p> <p>0579-0-15-XX-X1-XX-10-0 Press-fit in .040 mounting hole</p> | <p>8874</p> <p>8874-0-15-XX-11-XX-10-0 Bottom entry Surface mount</p> | <p>0613</p> <p>0613-0-15-XX-21-XX-10-0 Press-fit in .047 mounting hole</p> |
|---|--|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>SPECIFICATIONS</p> <p>SHELL MATERIAL: Brass Alloy 360, 1/2 Hard</p> <p>CONTACT MATERIAL: Beryllium Copper Alloy 172, HT</p> <p>DIMENSION IN INCHES TOLERANCES ON: LENGTHS: ±.005 DIAMETERS: ±.002 ANGLES: ± 2°</p> | <p>ORDER CODE: XXXX - X - 1X - XX - XX - XX - XX - 0</p> <p>BASIC PART # →</p> <p>SPECIFY SHELL FINISH:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS) ◇ 15 10μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS) <p>SPECIFY CONTACT FINISH:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02 100μ" TIN/LEAD OVER NICKEL ◇ 84 100μ" TIN OVER NICKEL (RoHS) ◇ 27 30μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS) <p>SELECT CONTACT #11 or #21 CONTACT (DATA ON PAGE 217)</p> |
|---|---|



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru