


TYPE 10RB Fixed Inductor

Frequency Range: 10-200KHz Inductance Range: 1-120mH

Temperature Coefficient: 1000ppm/°C, max.







Features

- Ideal as a choke coil for noise filtering.
- Suitable for use in audio processing circuits for low, high and bandpass filtering.

STANDARD PARTS SELECTION GUIDE

- (1) Add tolerance code as indicated within the () of the part number: J= $\pm 5\%$, K= $\pm 10\%$.
- (2) L measured at 1KHz by universal bridge or equivalent.
- (3) Q measured at 50KHz by Q meter YHP-4343B or equivalent.
- (4) The rated DC current is that which the inductance value decreases 10% by the excitation DC current, measured at 1KHz by universal bridge of equivalent.
- (5) Self resonant frequency is for reference only.

TYPE 10RB					
TOKO Part Number ⁽¹⁾	Inductance ⁽²⁾ (mH)	Q ⁽³⁾ (min.)	DC Resistance () max.	Rated DC Current ⁽⁴⁾ (mA) max.	Self Resonant Frequency ⁽⁵⁾ (MHz) min.
181LY-102()	1.0	70	3.4	90	0.77
181LY-122()	1.2	70	3.7	75	0.70
181LY-152()	1.5	70	4.0	70	0.64
181LY-182()	1.8	70	4.5	65	0.57
181LY-222()	2.2	70	5.2	60	0.51
181LY-272()	2.7	70	5.8	55	0.48
181LY-332()	3.3	100	6.1	50	0.44
181LY-392()	3.9	100	7.2	45	0.41
181LY-472()	4.7	100	7.5	40	0.38
181LY-562()	5.6	100	8.4	40	0.35
181LY-682()	6.8	100	9.7	35	0.32
181LY-822()	8.2	100	10.4	30	0.28
181LY-103()	10.0	100	12.1	25	0.25
181LY-123()	12.0	100	13.0	25	0.22
181LY-153()	15.0	100	15.0	20	0.22
181LY-183()	18.0	100	17.0	22	0.19
181LY-223()	22.0	100	19.5	21	0.19
181LY-273()	27.0	100	22.0	18	0.16
181LY-333()	33.0	100	26.0	17	0.16
181LY-363()	36.0	100	27.0	16	0.20
181LY-393()	39.0	100	45.0	15	0.12
181LY-473()	47.0	100	52.0	13	0.12
181LY-563()	56.0	100	58.0	12	0.12
181LY-683()	68.0	100	67.0	11	0.09
181LY-823()	82.0	100	71.0	10	0.09
181LY-104()	100.0	100	82.0	9	0.09
181LY-124()	120.0	100	97.0	8	0.08



OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru