

# Axial Lead and Cartridge Fuses

## Special Midget

### 1 3/8" Long Fast-Acting Type Fuse BLS Series



#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
135%	2/10-10	1 hour, <b>Maximum</b>
200%	2/10-10	2 minutes, <b>Maximum</b>


**AGENCY APPROVALS:** Listed by Underwriters Laboratories and Certified by CSA from 2/10 through 10 amperes.

**INTERRUPTING RATING:** 10,000 amperes at rated VAC.

**PATENTED**

#### ORDERING INFORMATION:

Cartridge Catalog Number	Ampere Rating	AC Voltage Rating	Nominal Resistance Cold Ohms
BLS 2/10	.200	600	36
BLS 4/10	.400	600	13.24
BLS 1/2	.500	600	1.25
BLS 3/4	.750	600	.591
BLS 8/10	.800	600	.524
BLS 1	1	600	.746
BLS 1 1/2	1.5	600	.190
BLS 1 5/10	1.6	600	.180
BLS 1 8/10	1.8	600	.143
BLS 2	2	600	.2608
BLS 3	3	600	.128
BLS 4	4	600	.0464
BLS 5	5	600	.0330
BLS 6	6	250	.0182
BLS 7	7	250	.0145
BLS 8	8	250	.012
BLS 10	10	250	.00881



### Slo-Blo® Indicating Type Fuse FLA Series



#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

% of Ampere Rating	Opening Time
135%	1 hour, <b>Maximum</b>

**AGENCY APPROVALS:** Listed by Underwriters Laboratories.


**INTERRUPTING RATING:** 10,000 amperes at rated VAC.

**INDICATING PIN:** Extends 0.3" when fuse opens.

NOTE: Fuses rated 12-30 amperes have dual tube construction.

#### ORDERING INFORMATION:

Catalog Number	Ampere Rating	Nominal Resistance Cold Ohms	Catalog Number	Ampere Rating	Nominal Resistance Cold Ohms	AC Voltage Rating
FLA 1/10	.100	200.0	FLA 5	5	.06304	125
FLA 15/100	.15	88.90	FLA 5 5/10	5.6	.05194	125
FLA 2/10	.200	50.00	FLA 6	6	.04253	125
FLA 1/4	.250	32.00	FLA 6 1/4	6.25	.03794	125
FLA 3/10	.300	22.20	FLA 7	7	.03146	125
FLA 4/10	.400	11.39	FLA 8	8	.01890	125
FLA 1/2	.500	8.00	FLA 10	10	.01387	125
FLA 6/10	.600	5.55	FLA 12	12	.00689	125
FLA 8/10	.800	3.65	FLA 15	15	.00530	125
FLA 1	1	1.9504	FLA 20	20	.00385	125
FLA 1 1/8	1.125	1.7004	FLA 25	25	.00275	125
FLA 1 1/4	1.250	1.4004	FLA 30	30	.00226	125
FLA 1 1/10	1.4	1.1204				125
FLA 1 1/2	1.5	.8204				125
FLA 1 5/10	1.6	.7027				125
FLA 1 8/10	1.8	.5637				125
FLA 2	2	.4627				125
FLA 2 1/4	2.25	.3557				125
FLA 2 1/2	2.5	.2599				125
FLA 2 8/10	2.8	.2048				125
FLA 3	3	.1816				125
FLA 3 2/10	3.2	.1587				125
FLA 3 1/2	3.5	.1195				125
FLA 4	4	.09772				125
FLA 4 1/2	4.5	.07875				125



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)