

Adapters, Between Series Bulkhead and Panel Mount

Amphenol®

Fig. 1 N Jack to SMA Jack 901-3143-1000 VSWR: 1.3 max. DC-18 GHz	Fig. 2 BNC Jack to SMC Jack 903-377A-52B1 .062 Amp Fuse	Fig. 3 N Jack to SMA Jack 901-9720 VSWR: 1.3 max. DC-7 GHz
Fig. 4 BNC Jack to SMA Jack 901-9173 VSWR: 1.25 max. DC-4 GHz	Fig. 5 N Jack to 3.5mm Jack 901-9718 VSWR: 1.5 max. DC-22 GHz	Fig. 6 TNC Jack to SMA Jack 901-280 VSWR: 1.3 max. DC-12.4 GHz
Fig. 7 N Jack to BNC Jack 82-5561 VSWR: 1.30 max. DC-4 GHz		

BULKHEAD AND PANEL MOUNT ADAPTERS

Adapter Ends	Dimensions, Inches (millimeters)						Plt.	Ins.	Mtg. Hole	Notes	Amphenol Number	Fig.
	A	b	c	d	e	f						
N Jack-SMA Jack (34.6)	1.36	.812 (20.6) hex. .094 (2.4) thick (8.8)	.348 (8.8)	1.01 (25.7)	.685 (17.4)	.918 (23.3)	P31	D1	U	Bulkh. Mount w/ gasket	901-3143-1000	1
BNC Jack SMC Jack (33.6)	1.32	.710 (18.0) dia. .060 (1.5) thick (13.4)	.529 (13.4)	.796 (20.2)	.250 (6.4)	.736 (18.7)	P32	D1	W	.062 amp Fuse	903-377A-52B1	2
N Jack SMA Jack (31.2)	1.23	1.00 (25.4) sq. .080 (2.0) thick (20.0)	.787 (20.0)	.445 (11.3)	- (.365) (9.3)	.365 (9.3)	P31	D1	N	4-hole Flange Mount	901-9720	3
BNC Jack SMA Jack (28.6)	1.12	.595 (15.1) dia. .090 (2.3) thick (10.8)	.425 (10.8)	.700 (17.8)	.125 (3.2) max. (15.5)	.610 (15.5)	P30	D1	D	Bulkh. Mount w/ gasket	901-9173	4
N Jack 3.5 mm Jack (31.2)	1.23	1.00 (25.4) sq. .080 (2.0) thick (20.0)	.787 (20.0)	.445 (11.3)	- (.365) (9.3)	.365 (9.3)	P31	D1	N	4-hole Flange Mount	901-9718	5
TNC Jack SMA Jack (36.1)	1.42	.687 (17.4) sq. .090 (2.3) thick (10.8)	.425 (10.8)	1.00 (25.4)	- (.365) (9.3)	.910 (23.1)	P51	D1	T	4-hole Flange Mount	901-280	6
BNC Jack N Jack (45.2)	1.78	.900 (22.9)	.587 (14.9)	1.19 (30.2)	.300 (7.6)	1.04 (26.4)	P34	D1	U	Bulkh. Mount Pressurized	82-5561	7

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru