



PART NUMBER SELECTION TABLES

Feed Through Terminals

	SAKD 2.5N	SAK 2.5	SAK 4	SAK 6N
				
	Single Level	**Single Level**	**Single Level**	**Single Level**
Terminal Block Selection Data				
Available Options **Version**	⌙ ⌙	⌙ ⌙ + ⌙ ⌙	⌙ ⌙ + ⌙ ⌙	⌙ ⌙ + ⌙ ⌙
Beige PA	**0215560000** **0268860000**	**0279660000*** **0380460000***	**0128360000*** **0443660000***	**0193260000*** **0380560000***
Beige PA		**0218660000**	**0467460000**	**0212860000**
Blue PA	**0215580000** **0268880000**	**0279680000*** **0380480000***	**0128380000*** **0443680000***	**0193280000*** **0380580000***
Blue PA			**0467480000**	
Orange PA		**1326360000***	**0105060000*** **1323660000***	
Beige KrG		**0279620000** **0380420000**	**0128320000** **0443620000**	**0193220000** **0380520000**
Blue KrG		**0279670000** **0380470000**	**0128370000** **0443670000**	**0380570000**
KrS		**0279630000**	**0128330000**	**0193230000**
Hexagon socket PA				
Hexagon socket KrG				
Blue hexagon socket KrG				
Hexagon socket KrS				
KB, 10 PA terminal blocks with marking	**401060000** **523160000**	**322560000*** **0499460000***	**0322660000*** **0530460000***	**0322760000***
KB, 10 PA terminal blocks without marking	**401160000** **525760000**	**322860000*** **0499560000***	**0308860000*** **0530360000***	**0380960000***
Dimensions				
Width / Length / Height mm (in.) for TS 32 ⌙	5/44/38 (.197/1.73/1.5)	6/45/40 (.24/1.77/1.57)	6.5/45/44 (.26/1.77/1.73)	8/40/51.5 (.32/1.58/2.07)
for TS 35 ⌙	5/32.5/43.5 (.197/1.28/1.7)	6/36.5/46.5 (.24/1.44 /1.83)	6.5/40/51.5 (.26/1.57/2.03)	8/45/44 (.32/1.77/1.73)
Insulation stripping length mm (in.)	10 (.39)	10 (.39)	12 (.47)	12 (.47)
Technical Data				
Rated voltage / rated current / wire size UL	300 V / 20 A / #28...12 AWG	600 V / 20 A / #22...12 AWG	600 V / 30 A / #22...10 AWG	600 V / 40 A / #22...8 AWG
CSA	300 V / 20 A / #22...12 AWG	600 V / 25 A / #26...10 AWG	600 V / 36 A / #26...10 AWG	600 V / 47 A / #20...8 AWG
VDE	500 V / 26 A / 2.5 mm²	750 V / 26 A / 2.5 mm²	750 V / 34 A / 4 mm²	800 V / 41 A / 6 mm²
Torque Nm (lb. in.)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	1.4 (12.5)	1.8 (16.0)
Clamping screw M	2.5	2.5	3	3.5
Selected Accessory Data‡				
End Plate (thickness mm)	**Type** **Part No.**	**Type** **Part No**	**Type** **Part No.**	**Type** **Part No.**
PA	AP (1.5) **0150960000**	AP (1.5) ⌙ **0279560000****	AP (1.5) **0117960000**	AP (1.5) **0117960000**
Blue PA	AP (1.5) **0150980000**	AP (1.5) ⌙ **0279580000*****	AP (1.5) **0117980000**	AP (1.5) **0117980000**
KrG		AP (1.5) **0279520000**	AP (1.5) **0117920000**	AP (1.5) **0117920000**
Blue KrG		AP (1.5) **0279570000**	AP (1.5) **0117970000**	AP (1.5) **0117970000**
KrS		AP (1.5) **0279530000**	AP (1.5) **0117930000**	AP (1.5) **0117930000**
Partition (thickness mm)				
PA	TW (1.5) **0191860000**	TW (1.5) **0302860000**	TW (1.5) **0130160000**	TW (1.5) **0130160000**
Blue PA	TW (1.5) **0191880000**	TW (1.5) **0302880000**	TW (1.5) **0130180000**	TW (1.5) **0130180000**
KrG		TW (2.5) **0302820000**	TW (2.5) **0130120000**	TW (1.5) **0130120000**
Blue KrG		TW (2.5) **0302870000**	TW (2.5) **0130170000**	
KrS		TW (2.5) **0302830000**	TW (2.5) **0130130000**	TW (1.5) **0130130000**
HP	TW (1.5) ⌙ **0307500000**	TW (1.0) ⌙ **0297100000**	TW (1.0) ⌙ **0197100000**	TW (1.5) ⌙ **0197100000**
Small Partition				
	TSch 3 **0366860000**	TSch 1 **0319160000**	TSch 1 **0319160000**	TSch 1 **0319160000**
Jumpers				
Q 3	Q 2 **0367800000**	Q 2 **0337000000**	Q 2 **0336700000**	Q 2 **0456700000**
	Q 3 **0367900000**	Q 3 **0337100000**	Q 3 **0336800000**	Q 3 **0456800000**
	Q 4 **0368000000**	Q 4 **0337200000**	Q 4 **0336900000**	Q 4 **0456900000**
QL	Q 10 **0368100000**	Q 10 **0368700000**	Q 10 **0368800000**	Q 10 **0457000000**
Final number indicates number of poles. See the Accessories Section for more information.	Connection sleeve			
	Fixing screw			
	Lock washer			
Switchable Jumper Links				
VL 2			VL 2 **0197000000**	VL 2 **0194700000**
BS			VH 19 **0285100000**	VH 19 **0285100000**
VH			BS M 3 x 25 **0292500000**	BS M 3 x 25 **0292500000**
Cover				
Warning label		AD 3 **0297900000**	AD 3 **0297900000**	AD 4 **0196600000**
Mounting screw		BSK M 3 x 22 **0128900000**	BSK M 3 x 22 **0128900000**	BSK M 3 x 22 **0128900000**
Dust cover (1 m)	ADP 1 **0485200000**	ADP 1 **0485200000**	ADP 2 **0485300000**	ADP 2 **0485300000**
Holding plate	HP 1 **0485560000**	HP 1 **0485560000**	HP 2 **0485660000**	HP 2 **0485660000**
Marking Tags **Print**				
Note: Part numbers are shown for a single card of pre-printed tags numbered 1-50. Consecutive horizontal	DEK 5/5 **0473460001**	DEK 5/6 **0468660001**	DEK 5/6.5 **0468160001**	DEK 5/8 **1653340001**
Consecutive vertical	DEK 5/5 **0473560001**	DEK 5/6 **0468760001**	DEK 5/6.5 **0468260001**	DEK 5/8 **1653350001**

‡*See Accessories section for additional information.*
**Touch-safe with ADP cover.*
AP (1.5) ⌙ **0460560000
***AP (1.5) ⌙ **0460580000**

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru