

| 0295 | 0292 | 0294 | 0398 |
|--|--|--|--|
| | | | |
| <p>0295-0-15-XX-06-XX-10-0 Solder mount in .063 min. mounting hole Also available on 24mm wide carrier tape: 1,000 parts per 13" reel. Order as: 0295-0-57-XX-06-XX-10-0</p> | <p>0292-0-15-XX-06-XX-10-0 Solder mount in .071 min. mounting hole</p> | <p>0294-0-15-XX-06-XX-10-0 Solder mount in .076 min. mounting hole</p> | <p>0398-0-15-XX-06-XX-04-0 Press-fit in .066 mounting hole</p> |

| 0397 | 0297 | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Basic Part Number</th> <th style="padding: 5px;">Length V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">0397-0</td> <td style="padding: 5px;">.353</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">0397-1</td> <td style="padding: 5px;">.333</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">0397-2</td> <td style="padding: 5px;">.413</td> </tr> </tbody> </table> | Basic Part Number | Length V | 0397-0 | .353 | 0397-1 | .333 | 0397-2 | .413 |
| Basic Part Number | Length V | | | | | | | | |
| 0397-0 | .353 | | | | | | | | |
| 0397-1 | .333 | | | | | | | | |
| 0397-2 | .413 | | | | | | | | |
| <p>0397-X-15-XX-06-XX-04-0 Press-fit in .066 mounting hole</p> | <p>0297-0-15-XX-06-XX-04-0 Press-fit in .067 mounting hole</p> | | | | | | | | |

| 9019/9039 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|--------|------|--------|------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Basic Part Number</th> <th style="padding: 5px;">Head Dia. C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">9019-0</td> <td style="padding: 5px;">.125</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">9039-0</td> <td style="padding: 5px;">.100</td> </tr> </tbody> </table> | Basic Part Number | Head Dia. C | 9019-0 | .125 | 9039-0 | .100 |
| Basic Part Number | Head Dia. C | | | | | | |
| 9019-0 | .125 | | | | | | |
| 9039-0 | .100 | | | | | | |
| <p>90X9-X-19-XX-06-XX-10-0 Press-fit in .075 mounting hole</p> | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <h3 style="margin: 0;">SPECIFICATIONS</h3> <p>SHELL MATERIAL: Brass Alloy 360, 1/2 Hard</p> <p>CONTACT MATERIAL: Beryllium Copper Alloy 172, HT</p> <p>DIMENSION IN INCHES TOLERANCES ON: LENGTHS: ±.005 DIAMETERS: ±.002 ANGLES: ± 2°</p> | <p>ORDER CODE: <u>XXXX - X - 1X - XX - 06 - XX - XX - 0</u></p> <p>BASIC PART # →</p> <p>SPECIFY SHELL FINISH:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 200µ" TIN/LEAD OVER NICKEL ◇ 80 200µ" TIN OVER NICKEL (RoHS) ◇ 15 10µ" GOLD OVER NICKEL (RoHS) <p style="text-align: center;">CONTACT</p> <p>SPECIFY CONTACT FINISH:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 200µ" TIN/LEAD OVER NICKEL ◇ 80 200µ" TIN OVER NICKEL (RoHS) ◇ 27 30µ" GOLD OVER NICKEL (RoHS) <p style="text-align: center;">#06 CONTACT (DATA ON PAGE 221)</p> |
| | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru